

INSTRUCTIE WINTEROPSLAG



ROBOTGRASMAAIER / LAADSTATION

REINIGEN ROBOTGRASMAAIER

Alvorens de robotgrasmaaier binnen te zetten dient hij grondig te worden gereinigd zonder water. Gebruik een handborsteltje of compressor om de grasresten te verwijderen. Maak de robotgrasmaaier niet open. Door onjuiste montage kan schade ontstaan die niet onder de garantie valt.

CONTROLLEREN VAN DE MESJES

Inspecteer de conditie van de mesjes. Vervang indien nodig zodat de robotgrasmaaier bij de start van het komende maai seizoen in goede conditie is.

OPLADEN / BEWAREN ROBOTGRASMAAIER

Om de batterij op te laden plaats je robotgrasmaaier ingeschakeld in het laadstation. Wacht (minimaal 3 uur) totdat het accu symbool op het display aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Haal de robotgrasmaaier uit het laadstation en zet de hoofdschakelaar op 0 (uit) of zet de maaier uit met drukknop op toetsenbord (H305 (vanaf 2020) H405X, H415X H. De accu heeft u tijdens de winter niet nogmaals op te laden.

Als de batterij niet volledig is opgeladen, is het mogelijk dat hij beschadigd raakt en in sommige gevallen kan hij zelfs onbruikbaar worden. Bewaar de robotgrasmaaier op zijn wieltjes op een droge, vorstvrije plaats (niet geschikt zijn: onverwarmde garage of tuinhuisje). Tevens is het mogelijk om de robotgrasmaaier aan een originele Husqvarna wandsteun op te hangen.

DEMONTEREN / BEWAREN VAN LAADSTATION

De begeleidingsdraad en grensdraad kunnen in de grond blijven zitten. Het basisstation en de voeding (transformator) worden bij voorkeur droog / vorstvrij opgeborgen. Bewaar van uw laadstation de volgende componenten op een droge/ vorstvrije plaats:

RxxLi - laadstation + transformator.

Sileno – bovenste gedeelte van laadstation + transformator.

Demonteer het laadstation, waarbij u de grensdraad, zoekdraad en laagspanningskabel loskoppelt. TIP: markeer de kabels (voor correct terugplaatsen in voorjaar. Alvorens de laadstation binnen te zetten dient hij grondig te worden gereinigd zonder water. Gebruik een handborsteltje of compressor om de grasresten te verwijderen. Schakel netstroomadapter uit (stekker eruit). Bescherm de kabeluiteinden (grens- en zoekdraad) en de aansluitklemmen tegen corrosie door ze te verpakken in een plastic zakje en dit goed dicht te binden(tie rib).

LET OP: Blijft het laadstation buiten staan, sluit hem dan niet af van de stroomvoorziening. Wanneer u dat wel doet, bestaat het risico dat de elektronica en de begrenzingsdraden / geleiders door vocht/vorst in de grond gaan oxideren.



TIP: bij Vitaro verkrijgbaar is een speciale, universele beschermkap welke u eenvoudig over het laadstation plaatst.

VOORJAAR IN ZICHT – WEES TIJDIG VOORBEREID!

- Schakel de robotgrasmaaier in en plaats deze in laadstation.
- **Controleer (met regelmaat) de laadcontacten** en schuur deze – bij vervuiling – licht op met een schuurpapiertje.
- Controleer of de tijd en datum op de maaier correct zijn.
- Sluit de draden aan (zoals voor de winter gedemonteerd).
- Start de robotgrasmaaier voor test maaibeurt (ook al groeit het gras nog niet)