

INSTRUCTIE WINTEROPSLAG

ROBOTGRASMAAIER / LAADSTATION

REINIGEN ROBOTGRASMAAIER

Alvorens de robotgrasmaaiër binnen te zetten dient hij grondig te worden gereinigd **zonder water**. Gebruik een handborsteltje of compressor om de grasresten te verwijderen. *Maak de robotgrasmaaiër niet open. Door onjuiste montage kan schade ontstaan die **niet** onder de garantie valt.*

CONTROLLEREN VAN DE MESJES

Inspecteer de conditie van de mesjes. Vervang indien nodig zodat de robotgrasmaaiër bij de start van het komende maai seizoen in goede conditie is.

OPLADEN / BEWAREN ROBOTGRASMAAIER

De Mission™ RTKn leeft langer en blijft gezonder als u hem een goede winterslaap gunt. Voordat u de Mission™ RTKn wegbrengt voor de winterslaap, zorgt u voor het volgende:

- Maak de Mission™ RTKn grondig schoon
- Laad de batterij volledig op
- Schakel de Mission™ RTKn uit

Om de levensduur van de batterij te verlengen, het is aan te bevelen de batterij volledig op te laden voor de winteropslag. **WAARSCHUWING:** Bescherm de onderkant van Mission™ RTKn tegen water. Berg de Mission™ RTKn **NOOIT** ondersteboven op.

DEMONTEREN / BEWAREN VAN LAADSTATION

Het basisstation en de voeding (transformator) worden bij voorkeur droog / vorstvrij opgeborgen.

Demonteer het laadstation, waarbij u de magneetdraad en laagspanningskabel loskoppelt. De magneetdraad mag u in de tuin laten liggen. **TIP:** markeer de positie van het laadstation voor correct terugplaatsen in voorjaar. Alvorens het laadstation binnen te zetten, dient hij grondig te worden gereinigd **zonder water**. Gebruik een handborsteltje of compressor om de grasresten te verwijderen. Schakel netstroomadapter uit (stekker eruit).

LET OP: Blijft het laadstation buiten staan, **sluit hem dan niet af van de stroomvoorziening**. Wanneer u dat wel doet, bestaat het risico dat de elektronica en de begrenzingsdraden / geleiders door vocht/vorst in de grond gaan oxideren.

TIP: u kunt een emmer omgekeerd over het laadstation plaatsen.

VOORJAAR IN ZICHT – WEES TIJDIG VOORBEREID!

Neemt u de Mission™ RTKn na de winterslaap weer in gebruik, zorg er dan voor dat de laad strips en contactpinnen schoon zijn. Het is aan te bevelen ze schoon te maken met fijn schuurpapier. Zorg er met behulp van de app voor dat de datum en de tijd juist zijn en laat Mission™ RTKn daarna weer doen wat het graag doet: maaien.